


双电压Bi-Voltage电池



Bi-Voltage 电池

- 专利智能程序，无需借助任何外部配件，电池可智能自动切换电压
- 双电压电池，既可为14.8V的摄像机&高功率LED灯供电，也可以为28V的摄像机&高功率LED灯供电
- 2*D-TAP 输出，USB-A和 USB-C输出，为设备供电提供多项选择
- 更安全，紧凑的结构，带防摔橡胶包角，可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 超高能量密度，采用大倍率电芯，锂电池可充电电池，无记忆效应
- 内有智能控制电路，温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护，5级电量显示
- LCD屏幕显示精准的电池信息，电池循环次数/电池电压/使用时间/电池容量/工作电流
- 智能保护板内置通讯功能，可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 使用16.8V的V口充电器充电或者USB-C充电器充电，无需使用28V 充电器充电
- 电池正负极组件采用特殊高温材料，超高耐高温230°C，解决了大电流放电时高温损坏组件的问题

双电压BI-VOLTAGE电池



BP-BV300


容量: 14.4V/20.4Ah/293Wh
28.8V/10.2Ah/293Wh
输出: 14.4V/250W/18A(Max)
28.8V/250W/10A(Max)
D-tap 输出×2: 28.8V状态 16V/4A 64W(Max)
14.4V状态 14.4V/10A 144W(Max)
USB-A 输出: 5V/2A 10W(Max)
USB-C 输出: 只在14.4V状态时工作 5V~20V/3A 60W(Max)
尺寸: 154(L)mm×100(W)mm×85(H)mm
重量: 1650g

BP-BV200


容量: 14.4V/13.6Ah/196Wh
28.8V/6.8Ah/196Wh
输出: 14.4V/250W/18A(Max)
28.8V/250W/10A(Max)
D-tap 输出×2: 28.8V状态 16V/4A 64W(Max)
14.4V状态 14.4V/10A 144W(Max)
USB-A 输出: 5V/2A 10W(Max)
USB-C 输出: 只在14.4V状态时工作 5V~20V/3A 60W(Max)
尺寸: 154(L)mm×100(W)mm×66(H)mm
重量: 1195g




正确使用步骤: (14.4V&28.8V)




1.单击check键, 查看电池状态在12V-16.8V




2.长按select键3S, 出现TO28V红白闪烁, 屏幕下方显示BACK&OK




3.3s内点击check键或不做任何操作电池回到14.4V状态



4.3s内点击select键, 电池进入28V状态并红白闪烁



5.60S内将电池挂入28V设备挂板, 锁定28Vselect键常亮, 屏幕显示电池信息



6.将电池从28V设备摘下, 电池自动回到14.4V状态