

24V SKYPOWER

电池输出适配器/充电器一体机



- 24V系列LED灯/电影设备专用电源解决方案
- 24V 15A的功率设计，完全适应市场上已有的24V LED灯的功率使用
- 同时使用四块大容量高倍率电池可以得到满功率工作效果
- 具有电池输出适配器/电池充电器两种功能。完全实现了一台设备既可以提供便携DC电源又可以给电池充电的功能。实现了充电功能和适配功能的完美整合
- 两路14.8V 和 一路24V 可同时输出工作，解决了客户希望尽量少的携带设备外出拍摄的要求。一台设备和四个电池就可以同时给2台12V LED板灯，一台24V LED板灯或射灯提供电源
- 16.8V/2A×4的充电功能，可以同步充四块电池
- 具有四路电池工作指示灯和四路电池放电保护功能
- 具有整机DC输出欠压指示灯
- 橡胶包角防摔防撞保护，更适合在片场使用

PL-4DCS

DC适配功能:

DC输入: 电池14.8V×4

DC输出: 24V/15A (Max)

DC输出: 14.8V×2/10A (Max)

总功率: 360W

14.8V×2+24V三路同时输出

充电器功能:

充电输入: 100~240VAC 47~63HZ

充电输出: 16.8V/2.0A×4

四块电池同时充电

尺寸/重量: 304(L)×154(W)×227(H)mm/3400g

PL-4DCS 是使用BP型电池

PL-4DCA 是使用AN型电池

适配器和充电器不可同时使用

适配器的使用输出功率取决于电池, 建议使用高容量高倍率电池得到最佳性能



电池放电/充电工作指示灯



PL-4DCS

14.8V×2+24V三路同时输出

15A/360W大功率



提供ARRI S60

24V/200W 满功率工作

